



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

**Carregador Duplo de Bateria TRB0007**  
// Profissional

Leia antes  
de usar.



# IDENTIFICAÇÃO



1. Bateria  
2. Carregador da bateria  
3. Luz indicadora de estado de carga da bateria  
4. Interface da bateria  
5. Plugue CA

# ESPECIFICAÇÕES

Modelo	TRB0007	
Entrada	110-240V - 50/60Hz, 160W Máx	
Saída 1	21,5VDC, 3,0A	
Saída 2	21,5VDC, 3,0A	
Faixa de temperatura de carregamento sugerida	5 - 45 °C	
Modelos de bateria	TRB0008	TRB0009
Capacidade da bateria e tensão nominal	DC 20V 2,0Ah	DC 20V 4.0Ah
Número de células da bateria	5	10
80% de tempo de carregamento	30 min	60 min
100% de tempo de carregamento	40 min	80 min

# SÍMBOLOS

A seguir, são mostrados os símbolos usados para o equipamento. Certifique-se de entender o significado deles antes do uso.

	Leia o manual de instruções.
	Apenas para uso interno.
	Isolamento duplo.
	Não eliminar equipamento elétrico ou bateria junto com lixo doméstico! Equipamentos elétricos e baterias e conjunto(s) de baterias que atingiram o fim de sua vida útil devem ser recolhidos separadamente e devolvidos a uma instalação de reciclagem compatível com o meio ambiente.

# APLICAÇÃO

O produto descrito é um carregador de bateria para carregar baterias Torkz Li-ion com uma tensão nominal de 20 volts. Ele foi projetado para ser conectado a tomadas que fornecem uma tensão CA (corrente alternada) de 220 a 240 volts e pode carregar duas baterias ao mesmo tempo.

Uma lista das baterias aprovadas para uso com este produto pode ser encontrada neste documento.

# SEGURANÇA

## ⚠️ ADVERTÊNCIA

**Leia todos os avisos de segurança, instruções e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica.**  
O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES EM UM LOCAL SEGURO.

Utilize o carregador apenas se puder avaliar totalmente todas as funções e executá-las sem restrições ou se tiver recebido as instruções correspondentes.

- Este equipamento não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento; Pessoas que não possuam conhecimento ou experiência podem utilizar o equipamento desde que supervisionadas ou instruídas, em relação ao uso do equipamento, por alguém que seja responsável por sua segurança; O equipamento não deve ser utilizado, em qualquer hipótese, por crianças.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para reduzir o risco de explosão da bateria, siga estas instruções, as do fabricante da bateria e as instruções de qualquer equipamento que você pretenda usar nas proximidades da bateria. Revise as notas de precaução nestes produtos.
- Este produto é somente para uso interno, não exponha o carregador a condições de chuva ou intempéries. A entrada de água em um dispositivo elétrico aumentará o risco de choque elétrico.
- Mantenha o carregador limpo. A sujeira representa um risco de choque elétrico.
- Não realize emendas no cabo e não altere o plugue. Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído em um assistente técnico autorizado ou por uma pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Os custos com a troca de cabo de alimentação são de responsabilidade exclusiva do cliente.
- Não opere o carregador em uma superfície facilmente inflamável (por exemplo, papel, têxteis, etc.) ou em um ambiente inflamável. Existe o risco de incêndio devido ao aquecimento do carregador durante a operação.
- Evite que o ácido da bateria entre em contato com o carregador, pois isso pode causar danos irreparáveis ao equipamento.
- Não cubra as aberturas de ventilação do carregador. Caso contrário, o carregador pode superaquecer e não funcionar corretamente por muito tempo.

# OPERAÇÃO

## Carregando a Bateria

O carregador está equipado com duas luzes indicadoras de estado de carga da bateria (3). Durante o carregamento, a luz indicadora do estado de carga da bateria acende em vermelho. Após a conclusão do carregamento, a luz indicadora ficará verde.

— Plugue o carregador (2) a uma tomada de corrente elétrica adequada, introduzindo o plugue CA (5). As duas luzes indicadoras de estado de carga da bateria acenderão em verde.

— Deslize dois conjuntos de baterias (1) no carregador ao longo da interface da bateria (4); a luz indicadora do estado de carga da bateria fica vermelha.

— O carregador pode aquecer e emitir som de resfriamento durante o carregamento. Isso é normal e não indica falha.

**NOTA:** Certifique-se de que os contatos na bateria e os contatos do carregador estejam limpos e secos. Certifique-se de que a bateria engate sempre corretamente. Carregue a bateria completamente antes de usá-la pela primeira vez. Empurre a bateria para dentro do suporte da bateria até que ela se encaixe com um clique audível. Verifique se a bateria está bem encaixada.



## Removendo a Bateria

— Após algumas horas, o indicador de carregamento verde acenderá para indicar que o carregamento foi concluído.

— Desconecte o carregador da tomada principal após o carregamento.

— Retire a bateria do suporte no dispositivo.

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

## Manutenção

Para evitar riscos de segurança, se o cabo de alimentação precisar ser substituído, isso deve ser feito pela Torkz ou por um centro de atendimento ao cliente autorizado a reparar as ferramentas elétricas da Torkz.

## Limpeza

Remova cuidadosamente qualquer sujeira que possa estar aderindo às peças.

Limpe cuidadosamente as saídas de ar com uma escova seca.

Use apenas um pano ligeiramente úmido para limpar a caixa. Não use agentes de limpeza que contenham silicone, pois estes podem prejudicar as peças de plástico.

# DESCARTE

Carregadores, acessórios e embalagens devem ser reciclados de maneira ambientalmente correta.



Não descarte os carregadores junto com o lixo doméstico.

# CERTIFICADO DE GARANTIA

## Ferramentas Elétricas e à Bateria

**TEMPO DE GARANTIA: 1 ANO**

### ⚠ ATENÇÃO

A cobertura de garantia não será aplicada nas seguintes situações:

1. Danos causados por acidentes ou quedas;
2. Danos causados por utilização de acessórios indevidos
3. Falhas decorrentes de causas naturais como descargas elétricas;
4. Danos causados por exposição à água, exposição a produtos de limpeza inadequados e erros de configuração;
5. Danos causados por corrente ou tensão fora da faixa de indicação do produto ou falha de aterramento (ocasionando sobrecarga), mencionados na embalagem, na placa de inscrição ou na etiqueta afixada no cabo elétrico da ferramenta;
6. Produto que não tenha sido instalado/operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha, ou instalações/repairs efetuados por Assistências Técnicas não autorizadas TORKZ;
7. Danos causados por desgaste natural de uso ou desgaste de acessórios;
8. Se for incorporada qualquer peça ou parte não original do produto;
9. Danos ocasionados por força excessiva ou uso para trabalhos inadequados ou não indicados para determinada ferramenta;
10. Violação do produto ou lacre;
11. Se o número de série estiver adulterado, ilegível ou rasurado.

## Informações importantes

1. Para manter a garantia do produto, qualquer manutenção deve ser realizada por uma Assistência Técnica Autorizada TORKZ;
2. Peças plásticas poderão ter a cor original do produto alterada com a incidência direta da luz solar;
3. Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território nacional;
4. A TORKZ não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais;
5. Para elogios, reclamações, suporte, ou acionamento da garantia entre em contato com o nosso canal de atendimento ao consumidor através do e-mail: [contato@torkzferramentas.com.br](mailto:contato@torkzferramentas.com.br). Ficaremos felizes em te ouvir!

PARA CONSULTAR  
O CERTIFICADO DE  
GARANTIA COMPLETO,  
ACESSE O NOSSO SITE  
ATRAVÉS DO QR CODE  
AO LADO:





**Força para realizar.**

---

Importado por:  
Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda  
CPNJ: 89.237.911/0016-27 | Origem: R.P.C  
Composição: Plástico



**// torkzferramentas.com.br**  
contato@torkzferramentas.com.br

